

# Аккумулятор для раций ВР-209N



## Оригинальная батарея

BP-208N (батарейный отсек) / BP-209N / BP-210N / BP-210N-FM / BP-211N / BP-222N

## Модель радиостанции

Icom IC-A6, A24, F3G, F4G, F11, F21, F22, F30, F31, F40, F41, T3H, U82, V8, V82

## Технические характеристики

Тип аккумулятора..... Ni-Mh 2100mAh  
Число ячеек.....6  
Номинальное напряжение.....7,5 В  
Рабочее напряжение.....7,2 В  
Напряжение зарядки.....8,5В  
Ток зарядки.....Не более 0,63  
Саморазряд (в месяц при 25 С,  
отдельно от радиостанции)..... < 15% емкости  
Ёмкость.....2,1 А/ч  
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд  
при разряде до 20%..... Не менее 400  
Время работы при рабочем цикле 90/5/5....Не менее 15

## Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°C  
Заряд.....0÷45°C  
Хранение.....-40÷60°

## Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....ABS  
Длина, мм.....120  
Ширина, мм.....60  
Высота, мм.....22  
Вес ,г.....215