

Аккумулятор для раций ВР-208N



Оригинальная батарея

BP-208N (батарейный отсек) / BP-209N / BP-210N / BP-210N-FM / BP-211N / BP-222N

Модель радиостанции

Icom IC-A6, A24, F3G, F4G, F11, F21, F22, F30, F31, F40, F41, T3H, U82, V8, V82

Технические характеристики

Тип аккумулятора..... Ni-Mh 1600mAh
Число ячеек.....6
Номинальное напряжение.....7,5 В
Рабочее напряжение.....7,2 В
Напряжение зарядки.....8,5В
Ток зарядки.....Не более 0,63
Саморазряд (в месяц при 25 С,
отдельно от радиостанции)..... < 15% емкости
Ёмкость.....1,6 А/ч
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд
при разряде до 20%..... Не менее 400
Время работы при рабочем цикле 90/5/5....Не менее 15

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°C
Заряд.....0÷45°C
Хранение.....-40÷60°

Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....ABS
Длина, мм.....120
Ширина, мм.....60
Высота, мм.....22
Вес ,г.....215