

Аккумулятор для раций FNB-V103



Оригинальная батарея

FNB-V103 / FNB-V104 / FNB-V106

Модель радиостанции

Vertex VX-231

Технические характеристики

Тип аккумулятора..... Ni-Mh 1200mAh
Число ячеек.....6
Номинальное напряжение.....7,5 В
Рабочее напряжение.....7,2 В
Напряжение зарядки.....8,5 В
Ток зарядки.....Не более 0,63
Саморазряд (в месяц при 25 С,
отдельно от радиостанции)..... < 15% емкости
Ёмкость.....1,2 А/ч
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд
при разряде до 20%.....не менее 400
Время работы при рабочем цикле 90/5/5....не менее 15

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°C
Заряд.....0÷45°C
Хранение.....-40÷60°

Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....ABC
Длина, мм.....120
Ширина, мм.....60
Высота, мм.....22
Вес ,г.....215