

# Аккумулятор для раций ВР-231



## Оригинальная батарея

BP-230N / BP-231 / BP-232N / BP-240 / BP-261 / LA-2200 / A21

## Модель радиостанции

Icom IC-A14, F14, F15, F16, F24, F25, F26, F33, F34, F43, F44, F3021, F3026, F3061, F3062, F3063, F3161, F3162, F3163, F4021, F4026 F4029, F4061, F4062, F4063, F4161, F4162, F4163 Элодия-301М

## Технические характеристики

Тип аккумулятора..... Li-ion 26 00mAh  
Число ячеек.....2  
Номинальное напряжение.....7,4 В  
Рабочее напряжение.....7,4 В  
Напряжение зарядки.....8,5 В  
Ток зарядки.....Не более 0,8  
Саморазряд (в месяц при 25 С,  
отдельно от радиостанции)..... < 15% емкости  
Ёмкость.....2,6 А/ч  
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд  
при разряде до 20%..... Не менее 800  
Время работы при рабочем цикле 90/5/5....Не менее 15

## Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°С  
Заряд.....0÷45°С  
Хранение.....-40÷60°

## Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....АВС  
Длина, мм.....120  
Ширина, мм.....60  
Высота, мм.....22  
Вес ,г.....215